



# NISKO



10W



7W



5W

# SPIKE

## דוקרן סולארי IP65

< ניצול אנרגיית השמש לחיסכון בחשמל  
 < משך **טעינה** כ- 8 שעות  
 משך **הארה** כ- 8 שעות  
 < תאורה דקורטיבית להארת צמחיה,  
 שבילים, גינות ועוד



LITHIUM BATTERY



IP65



PHOTOCELL



3.7V DC

### סוללה

### פאנל סולארי

3.7V 1200mAh  
Lithium Battery

5.5V 1.7W  
85x140mm

Ø93mm  
גובה 150mm

**3000K אור חם**  
17830505

## 5W

3.7V 1200mAh  
Lithium Battery

5.5V 1.7W  
85x140mm

Ø93mm  
גובה 150mm

**10 צבעים**  
17830507

## 7W

3.7V 2000mAh  
Lithium Battery

5.5V 1.7W  
85x140mm

140x110mm  
גובה 135mm

**8 צבעים**  
17830510

## 10W





לקוחות יקרים,  
אנו מודים לכם על שרכשתם את אחד ממוצרינו.  
לשמירה על בטיחות המשתמשים, נבקשכם להקפיד על הוראות ההתקנה.

## הוראות התקנה:

- יש לחבר את הדוקרן אל גוף התאורה
- הכנס את הדוקרן לאדמה. מיקום זווית ההתקנה של הפאנל הסולארי צריך לאפשר חשיפה מלאה לקרני שמש
- לחץ על כפתור «ON» הממוקם בחלק האחורי של גוף התאורה. במשך שניה אחת. התאורה תדלק אוטומטית בחשיכה בלבד לאחר טעינה במהלך היום  
שימו לב כאשר המוצר במצב «OFF» הטעינה לא תתבצע

## מפסק הפעלה

לחיצה ראשונית במשך שניה אחת- הדלקה, הראה מלאה 100%  
לחיצה משנית במשך שניה אחת- הארה חסכונית 60%  
לכיבוי - לחיצה במשך שניה אחת

## שימו לב:

- מיקום זווית ההתקנה של הפאנל הסולארי צריך לאפשר חשיפה מלאה לקרני שמש
- זמן טעינה בשמש ישירה 8 שעות לפחות
- אור ממקור חיצוני אחר בקרבת הדוקרן (כמו תאורת רחוב או פנס דולק) עלול לשבש את פעילות התקינה של חיישן פוטוצל וגוף התאורה לא ידלק אוטומטית בחשיכה
- יעילות הטעינה וההארה עלולים להיפגע במקרה של חפישה חלקית של פאנל הסולארי לקרני השמש, עננות, הצטברות אבק, צל מבנים, עצים או גורמים אחרים בסביבה
- כאשר המוצר לא בשימוש תקופה ארוכה, על מנת לשמור על אורך החיים של הסוללה, יש להטעין את גוף התאורה כל 3 חודשים

## הוראות זהירות:

- אין לכסות את הגוף התאורה או הפאנל בחומר מבודד
- יש לנקות את הגוף התאורה בעזרת מטלית יבשה בלבד
- אין להשתמש בחומרי ניקוי אחרים כגון אלכוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים
- אין לפתוח את כיסוי הנורה
- כל שינוי בגוף התאורה כולל יצירת חורים, החלפת כבל, הוספת סיליקון אטימה ו/או החלפת ברגים מקוריים יגרום להסרת האחריות מהמוצר
- הקפידו על התקנה נכונה ובטיחותית של הפאנל כך שתעמוד בתנאי סביבה רוחות וכו'